



从我们在线的产品目录中提取出来:

ews-25/M18/CD Set

当前: 2025-01-27



不同外型尺寸的对射式超声波

主要特点

- › 发射端和接收端有小方型外壳和M18圆柱形外壳两种尺寸
- › 对射式安装的兼容性是各种应用场合的一大优势
- › 开关频率高达500Hz可实现快速采样
- › UL认证符合加拿大和美国安全标准

基本参数

- › 一个PNP开关量
- › 带调试按键
- › 发射端和接收端之间的安装距离从10mm到2500mm可调
- › 工作电压20-30V

产品描述

ews 对射式超声波

由于非接触式检测的特点，该产品适用于很多应用场合，例如，瓶子和塑料薄片的检测。ews有小方型和M18圆柱型两种外壳。ews系列的检测距离从10mm到2500mm.

对射式检测

包括两个一样的单元但是功能不同，一个是发射端一个是接收端。这两个单元可以通过控制输入来分辨，能通过pin2和 +UB短接激活的是发射端。



超声波对射传感器的工作原理

工作原理

ews产品中的发射端循环发出声波脉冲被接收端收到。如果有物体挡住了发射端和接收端之间的声波脉冲，接收端会输出开关量信号。

自学习

方形ews-15/CD顶端的自学习按钮可以调节响应时间和接收端的开关量输出方式。有了这个功能，可以设置6.9ms的延时断开。而M18圆柱形的系列可以通过Pin2线来设置响应时间和输出方式。



两个LED灯

代表工作状态和接收端开关量输出的状态

ews-25/M18/CD Set

外壳

检测区域



1 x pnp

工作范围	10 - 400 mm
设计	圆柱形 M18
工作模式	单向反射板
特性	Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke UL Listed
超声波特性	
测量方法	Transmitter-receiver pulse mode
换能器频率	320 kHz
电气数据	
工作电压	10 - 30 V d.c., 反极性保护
电压脉动	± 10 %
空载电流损耗	as emitter ≤ 45 mA, as receiver ≤ 25 mA
连接类型	4芯M12接插件

ews-25/M18/CD Set

输出量

输出1	pnp开关量输出: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($U_B = 2V$), 常开/常闭, 可调节, 短路保护
开关频率	500 Hz, with activated filter 125 Hz
响应时间	2 ms, with activated filter 6 ms
上电延时	< 300 ms

输入

输入1	控制输入 Teach-in input
-----	------------------------

外壳


材质	ABS
螺母最大拧紧力矩	1 Nm
防护等级EN 60529	IP 67
工作温度	-25°C to +70°C
储存温度	-40°C 到 +85°C
重量	2 x 15 g
更新版本	单独的发射器/接收器

技术特点/特性

控制装置	控制输入
设定范围	自学习
指示灯	LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver: switch status)
特性	Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke UL Listed

ews-25/M18/CD Set

针脚示意图



订货型号

ews-25/M18/CD Set

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.